



marvel 芯片创建 raid 步骤


您的主板在开机的时候，如果有品牌 logo，请在主板 BIOS 下将此关闭。当主板出现下面信息：




按 ctrl+M 进入阵列卡 BIOS，如下图：




在光标在上图位置时，按回车键：




再次回车，然后出现下图：



按空格键，HDD1 前面出现星号。光标向下移动到 HDD3 上，再次按空格，HDD3 前出现星号，选定好 2 个 HDD 硬盘后，按回车键。





继续回车，可以看到可组建 raid 类型




上下移动光标可选择 raid 类型。

在选择好 raid 类型后，光标移动到 NEXT 上，回车



按 Y 开始创建您选定好 raid 类型
raid 创建好之后, 按 F10, 出现下面图片



yes, 保存退出阵列卡 BIOS 设置。raid 创建完成。